

STD504

קִיט לַהֲרַכְבַּת מַרְחִיב נֹסֶף בַּזִּיּוּד קִיִּים

הקדמה

STD504 הינו קיט להרכבה עצמית של מרחיב נוסף מסוג ZEX508 או ZEX516 לתוך זיווד מתכתי של מרחיב עם ספק כוח מסוג ZEP608 או ZEP716.

כמו כן הקיט משמש להרכבת כרטיס/י מרחיב ליחידת ספק כוח PSU142.

תהליך ההרכבה

הערה: חשוב לפעול לפי סדר הפעולות כמפורט להלן:

1. נתק את המערכת ממתח הרשת והסוללה
2. נתק את כבל הזנת המתח המחובר בכרטיס הקיים במחבר J2 POWER SUPPLY
3. חבר לכרטיס הקיים למחבר J7 צד אחד של הכבל ForceBus המסופק בקיט
4. שחרר את ארבעת הברגים של הכרטיס הקיים ושמור אותם בצד
5. חזק את הכרטיס הקיים לזיווד בעזרת ארבעת ה-standoff המסופקים בקיט
6. מקם את הכרטיס הנוסף על גבי ארבעת ה-standoff
7. חזק את הכרטיס הנוסף ע"י ארבעת הברגים שנשמרו בצד
8. חבר לכרטיס הנוסף את כבל הזנת המתח למחבר J2 POWER SUPPLY
9. חבר לכרטיס הנוסף את הצד השני של כבל ForceBus למחבר J7
10. מקם את המגשר על גבי שני הפינים של מחבר J16 בכרטיס הנוסף (טמפר)
11. קבע את מצב ה-DIP SWITCH בכרטיס הנוסף בהתאם לסוג המרחיב
12. חבר את המערכת למתח הרשת והסוללה
13. ודא תקינות המערכת
14. במידה ומדובר בהתקנת מרחיב או שניים לתוך יחידת ספק כוח PSU142, פעל לפי אותו סדר פעולות והיעזר גם בכבלים ובברגים המצורפים לקיט

מק"ט פימא להזמנה - 8190050

תכולת הקיט – 4 יח' standoff, 4 יח' ברגים, כבל הזנת מתח 20 ס"מ, כבל ForceBus 30 ס"מ, מדריך זה

מיוצר ע"י פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ

www.pima-alarms.com

הצורף 5, חולון 5885633

טלפון: 03-6506411

דוא"ל: support-il@pima-alarms.com