Características Principales	*FORCE System*	*FORCE Lite*	*FORCE 32/32C*	*FORCE 16*
Número total de zonas	8-144	8-64	8-32	8-16
Número máximo de zonas inalámbricas	64	24	24	8
Número de usuarios	144	64	32	64
Número de contactos	32	16	16	16
Particiones/Teclados	16	8	8/4	8
Modos de Armado Parcial	4	4	4	4
Teclado LCD gráfico con 7 líneas	√	√	√	√
Comunicación integrada vía red	√	√	X/√	√
Opciones multicanal de comunicación a la ECM	Ethernet, PSTN, Celular y Radio de largo alcance	Ethernet, Celular y Radio de largo alcance	PSTN, Celular y Radio de largo alcance/Ethernet	Ethernet, Celular y Radio de largo alcance
Aplicación basada en nube para teléfonos inteligentes para control remoto del sistema	√	√	√	√
FORCE Manager – Para configuración remota vía Ethernet, GPRS y Nube	√	√	√	√
Códigos independientes para Instalador y ECM – permiten una completa separación para máxima privacidad	√	√	√	√
Ayuda incorporada a las pantallas del menú	√	√	√	√
Actualización remota de firmware	√	√	√	√
Diagnósticos locales	√	√	√	√
Nuevo gabinete de montaje	√	√	√	√
Prevención de armado en casos de falla; puede ser inactiva	√	√	√	√
Timbre (zumbador) para fácil ubicación de expansores	√	√	√	√
Interruptores contra sabotaje (Tampers)	2	1	1	1
Corriente auxiliar (máxima)	1.1A	750mA	750mA	750mA
Sirenas	2	1	1	1